instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien pour les modèles d'urgence

CL-613 SLAVE/CON/MB

PRÉCAUTION IMPORTANTE

Lors de l'utilisation d'un équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies notamment :

1. Ne pas utiliser à l'extérieur
2. Ne pas installer à proximité de radiateurs à gaz ou électriques. L'équipement doit être monté à des endroits et à des hauteurs où il ne sera pas facilement soumis à des manipulations par du personnel non autorisé.
3. L'utilisation d'équipements accessoires et de pièces de rechange non recommandés par le fabricant peut entraîner une situation dangereuse.
4. N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
5. La tension nominale AC de cet équipement est indiquée sur l'étiquette du produit. Ne pas connecter l'équipement à une autre

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Caractéristiques

Type : Conventionnel avec batterie autonome
Test : Automatique, sur une période répétitive (mois/année)
Montage : Plafond, mur
Source de lumière : LED double 3 W/1 W, fonctionnement 50 000 h, couleur 6 000 K
température Sécurité photobiologique : classe RG2, distance seuil : 0,38m
Flux lumineux : 300 lumens
Max. hauteur d'installation : 8 m (mise à l'échelle de 1 lux)
Garantie : garantie de remplacement de 2 ans
Couleur et matériau du boîtier : blanc, plastique
Classe de protection : Classe II
Dimensions : Longueur x largeur. x hauteur : 315 mm x 102 mm x 74 mm
Connexion par câble : Max. Fil torsadé solide ou gainé de section 2,5 mm2
Mode de fonctionnement : Non maintenu / Maintenu
Tension secteur : AC 120-240V 50/60Hz
Max. courant d'entrée : 0,032 A
Plage de température ambiante nominale constante : 0°C<Ta<45°C
Batterie : Ni-Mh 600 mAh (1 heure), Ni-Mh 1600 mAh (3 heures) temps de charge
max. 24 heures
Indice de protection : IP54
Certificats : CE, UL



La courbe de répartition de l'intensité lumineuse des appareils





Mode de l'indicateur LED : Rouge Vert

statut	Indicateur LED
Mode normal La batterie est en charge/chargé	Constant
Panne de batterie	
Défaut LED	
défaut de test annuel	
défaut de test mensuel	
Erreur de calibrage	

Dimensions





Utilisez uniquement du fil de cuivre
14 -18 AWG, sol/fil
Max. Ø 2,5 mm2

Câblage



Le cavalier de réglage du mode commute la lampe en fonctionnement maintenu s'il a une telle fonction. La lampe ne passera au fonctionnement sur batterie qu'après la première coupure de la tension secteur. Après avoir connecté la tension du secteur, la lampe vérifie l'état de la LED et la tension de la batterie pour la valeur de référence du test suivant. Après avoir été mis sous tension, il effectue un test de fonction court automatique tous les 1 et 28 jours, un test de capacité d'une heure tous les 365 jours, et l'état de la LED donne un retour sur les résultats des tests.

La durée de vie de la batterie est de 4 ans. En cas de panne ou s'il ne fournit pas le temps de pontage approprié, il ne peut être remplacé que par une personne qualifiée dans un état hors tension par celui fourni par le fabricant. Mettez la lampe hors tension, retirez la batterie défectueuse, connectez la nouvelle batterie. Rétablissez la tension secteur, la lampe se calibrera si le niveau de tension est > 7V.



PRÉCAUTION!

L'appareil fonctionne sur secteur. Le montage doit être effectu
é uniquement avec les fixations fournies. Important! Assurez-
vous que la batterie est
connectée au luminaire avant de connecter le luminaire à l'ali
mentation secteur. En cas de maintenance, assurez-
vous que l'appareil est déconnecté
de l'alimentation. Le producteur
décline toute responsabilité pour les dommages causés par un
e mauvaise utilisation. Tout service doit être effectué
par un personnel de service qualifié. L'installation de ce systè
me d'urgence doit être effectuée par un personnel autorisé qu
i est qualifié pour
effectuer l'installation conformément à la norme ANSI/
NFPA 101, « Life Safety Code », article 700 de la norme ANSI/
NFPA 70, le NEC « National
Electrical Code », les exigences fédérales, étatiques et municip
ales locales et/ou toute autre exigence applicable et justifiée.